

## INTERRUPTORES DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)

### CALIBRES NORMALIZADOS (In= Amperios)

ICP MONOFÁSICOS			ICP TRIFÁSICOS		
Designación	In	POT. CONTRATADA (KW)	Designación	In	POT. CONTRATADA (KW)
ICP-M 1,5-1-D	1,5	0.345	ICP-M 1,5-3-D	1,5	1.04
ICP-M 3-1-D	3	0.690	ICP-M 3-3-D	3	2.07
ICP-M 3,5-1-D	3,5	0.805	ICP-M 5-3-D	5	3.45
ICP-M 5-1-D	5	1.15	ICP-M 7,5-3-D	7,5	5.18
ICP-M 7,5-1-D	7,5	1.73	ICP-M 10-3-D	10	6.90
ICP-M 10-1-D	10	2.30	ICP-M 15-3-D	15	10.35
ICP-M 15-1-D	15	3.45	ICP-M 20-3-D	20	13.80
ICP-M 20-1-D	20	4.60	ICP-M 25-3-D	25	17.25
ICP-M 25-1-D	25	5.75	ICP-M 30-3-D	30	20.70
ICP-M 30-1-D	30	6.90	ICP-M 35-3-D	35	24.15
ICP-M 35-1-D	35	8.05	ICP-M 40-3-D	40	27.60
ICP-M 40-1-D	40	9.20	ICP-M 45-3-D	45	31.05
ICP-M 45-1-D	45	10.35	ICP-M 50-3-D	50	34.50
ICP-M 50-1-D	50	11.50	ICP-M 63-3-D	63	43.47
ICP-M 63-1-D	63	14.49			